

MIKROBRYTARE FÖR INDIKERING AV MEKANISKA LÅS, MED DIFFERENSERAD FUNKTION PÅ LÅSETS IN RESPEKTIVE UTSIDA.



M45 / M90 kontakt



A-kontakt



Distans för montage med rund låscylinder

Produkten används för att indikera status i ett mekaniskt lås, t.ex. om en dörr är låst eller oläst. Den kan också identifiera om upplåsning skett via nyckel eller vred.

M-kontakterna är utvecklade för montering mellan låscylinder och låshus, när indikering från **endast ena sidan** av dörren krävs – **eller** när **olika signaler** behövs från in- respektive utsida.

Funktioner och användningsområden

- Indikering av upplåsning via nyckel **eller** vred
- Till skillnad mot en traditionell inbyggd mikrobrytare i ett låshus så skiljer denna lösning på rörelsen på låsets in respektive utsida.
- Indikering av låst/oläst läge

Exempel på användningsområden:

- Passersystem med loggning av nyckelanvändning
- I ett objekt med passersystem kan denna lösning skapa logg- eller larmsignal vid nyckelupplåsning, **men då samtidigt** ignorera nyttjande av vredfunktionen.
- Koppling för styrning av belysning eller larm, ventilation etc
- Lämna signal för tex. trigging av env. tex. kameror, jaulisstyrning, styrning av magnetlås, dörrautomatiker etc

Kompatibilitet

- För ovala eller runda låscylindrar enligt skandinavisk standard
- Passar både korta och långa medbringare
- Kan även monteras på vredmedbringare

Utföranden

- A-kontakter, för spanjoletter
- M-kontakter, för mekaniska låshus, M-kontakterna finns i följande varianter;
 - M45 – Puls vid 45° nyckelvridning (för självlåsande låshus, tex Assa 222)
 - M90 – Växlande vid 90° nyckelvridning (för enkla regellåshus, tex Assa 310)

Tekniska specifikationer

- Funktion: Puls eller växlande
- Material: Zink
- Brytarfunktion: Enpolig växlande (C, NO, NC)
- Max: 30 V DC, 1 A
- Temperaturtålighet: -40 °C till +125 °C
- Anslutning: 3-polig kontakt (tillbehör, säljs separat)

Produkt	Artikelnummer
M45	SN1101
M90	SN1102
Distans för rundcylinder	SN1106
Anslutningskabel 10 meter	SN1107



SÄKERHETSNAVET